


?

??????????? ?????????????? AQ7275 735035 Yokogawa



SM 1310/1490/1550nm, PON

?????: ??? ????????

????:

???? ?? ??????:

????: 1499760,00 ???.

[?????? ?????? ?? ????? ??????](#)

?????????????: [Yokogawa](#)

????????

????????????? ?????????????? (OTDR) AQ7275 ???????????? ?????????? ?????? ?? ??????. ?????????? ?????????? ?????????? ??????, ? ?????? ?????? ? ???????????? ??????????, ?????? ?????? ?????? ? ???????????? ???????????? ?????????? ??????????. ?????? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????? USB ?????????? ??? Ethernet, ? ???????????? ???????????? (?????) ?????????? ???????????? ??????. ? ?????? ?????? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????

????????????:

- c??????????????? ? ??????;
- ?????? ? ???????????? ??????;
- ?????? ?????????? ??????????;
- ??????????, ?????????????? ? ??????????????????;
- ?????? ??????????????????????;
- ?????????? ?????????? ?????????? ??????????;
- ?????? ???;
- ?????????? ?????????????? ?????????? ??????????;
- 2 USB ?????? (??? ? ?) ??? ???????????? ? ???????????? ?????????? ??????????, ?????????? ? ?????????? ? ??????????;
- ???????????????? ?????? ?????????????????? ??????.

????????????? ??????????????:

1. ?????????? ??????.

1.1. ??? ?????????????? ??????:

- ?????????????????;
- ?????? ?? ????????????? ?????? ?????????.
- 1.2. ??? ??????: SM 10/125 (ITU-T G.652).
- 1.3. ?????? ?????: 1310/1490/1550 ± 25 ??.
- 1.4. ?????????? ??????????: 0,5/1/2/5/10/20/50/100/200 (SMF)/300 (SMF)/400 (SMF) ??.
- 1.5. ?????????????? ??????????: 3 (SMF)/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000 (SMF)/20000 (SMF) ??.
- 1.6. ?????????????? ??????????: 0,05/0,1/0,2/0,5/1/2/4/8/16/32 ?.
- 1.7. ?????? ?????? ? ??????: ?? 50000.
- 1.8. ?????????????? ?????????????? ?????? ??????: 2×10^{-5} ? (????? ??????) ?.
- 1.9. ?????????????? ?????????????? ?????? (?????????????): ± 0,05 ??/?.
- 1.10. ?????????? ??? ? ? ?????? (?? ?????????): 0,8 ? (????????????? ????????? 3 ??, ?????? ?????????? ????????? 45 ??).
- 1.11. ?????????????? ??????: FC (????????????).
- 1.12. ?????????? ?????????? ??????: ?????????? ?????????? ??????, ?????? ?????????? ?????? ?? ?????? ?????? ??? ? ???? ?????? ??????.
- 1.13. ?????????????? ??????: 1.
- 1.14. ?????????????? ??????: ?????????????? ?????????????????? ?????? ? ?????? 0.001 ?? ?????????????? ?????? ?????????.
- 1.15. ?????????????????? ?????????? (?/?=1): 34 ?? (1310 ??)/30 ?? (1490 ??)/32 ?? (1550 ??).
- 1.16. ?????????? ??? ? ? ??????: 7 ? (1310 ??)/8 ? (1550 ??) (????????????? ????????? 10 ??, ?????? ?????????? ????????? -45±0,5 ??).
- 2.????????????????? ??? ?????????.
- 2.1. ?????????????? ??????????????: 1 ?? (?????????????).
- 2.2. ?????????? ??????????: 0,025/0,05/0,1/0,25/0,5/1/2,5/5/10/20/40/80/240/320/640 (? ?????????????? ?? ?????? ??????), ??.
- 2.3. ?????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????: 1,30000 ~ 1,79999 ? ?????? 0,00001.
- 2.4. ?????????????? ??????????????: ?????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????????????????? ?????????????? ? ??? ?????????????????? ??????.
- 2.5. ?????? ?????? ? ??????????????????: ?? 60000.
- 2.6 ?????? ??????: ?? 0 ?? ?????????? ?????????????.
- 3. ?????????????????? ??? ?????????.
- 3.1. ?????????????? ??????:
 - ?????????? ?????????? ? ??? ? ?????????????????? ??????
 - ?????????? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?????????;
 - ?????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ??????????
 - ?????????? ?????????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????????????????
- 3.2. ?????????? ?? ??????????: 0,2/0,5/1/2/5/7,5 ??/?.
- 3.3. ?????????????? ??????????????: 0,001 ?? (?????????????).
- 3.4. ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????????????, ?????????
????????????????? ?????????? ?? ?????????? ??????.
- 4. ?????????????????? ??????????????

4.1. ??????:

- 1 ? USB 1.1 (?? ?) (?? ?????, ??? ?????);
- 1 ? USB 1.1 (?? ?) (?? ?????????? ? ? - ????? ? ????????? ????? ???? ???? ????????? ? ?).

4.2. ?????? ?????? (?????): SOR (Telcordia)/TRD/TRB/SET.

4.3. ?????? ?????? (?????): SOR (Telcordia)/SET/CSV/BMP/JPG/PNG.

5. ?????: 8,4" ?????? ??-????? ?????????? 640 ? 480.

6. ?????? ?? ??? ?????????? ????: 100 ~ 240 ?, 50/60 ??, 70 ???.

7. ??????:

- ?????? ?????? - ????? 6 ????? (????????? ?? 30 ??? ????? 10 ???);
- ?????? - 2100 ??;
- ????????? - NiMH;
- ?????? - ????? 5 ????? (?? ?????????? 23 °C ? ?????????? ?????);
- ????????? 10,8 V.

8. ?????? ? ????: 287 (?) ? 197 (?) ? 85 (?) ??.

9. ?????? ??????:

- ?????? ?????????? 0 ~ +45 °C;
- ????????? 0 ~ 85 % (?? ?????????);
- ?????????? -20 ~ +60 °C.

10. ?????????? ?????????? ?????????? ?????? 1.

10.1. ?????????? ??????: ?? -50 ?? -5 ???; ?????????? ?????????, 1310 ??, ?????????? ?????????? 0 ??? (1 ???).

10.2. ?????????? ??????: $\pm 0,5$??; ?????????? ?????????, 1310 ??, ?? ????? -10 ???, $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

11. ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????

11.1. ?????????? ?????????? ??????: -5 ??? ? ????? ($23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$).

11.2. ?????? ?????: ?????? ?????????????.

11.3. ?????????? ?????????? ??????????: $\pm 0,1$?? ($\pm 0,15$?? ??? 1650 ??), 5 ?????, ?????????? ??????????

11.4. ?????????? ??????: ?????????? ?????????? (CW), 270 ??.

?????????:

- ??????
- ?????? ?? ?????????;
- ?????? ?????;
- ?????????? ? ? ?????????;
- ??? ? ?????????.

?????

?? ?????? ?? ??? ??????.