?

?????????? ???????????? AQ7275 735037 Yokogawa





SM 1310/1550/1650nm

???????: ??? ????????
????:
???? ?? ???????:

????: 1751220,00 ???.

??????? ?????? ?? ????? ??????

?????????????: Yokogawa

????????

??????????? ????????????? (OTDR) AQ7275 ??????????? ????????? ?????? ?? ???????. ?????????? ???????? ??????? ???????, ? ?????? ????? ? ?????????? ?????????, ?????? ????? ??????? ? ?????????? ??????????? ????????? ??????????. ?????? ????? ???? ????? ???????? ?? ????????? ????? USB ????????? ??? Ethernet, ? ??????????? ??????????? (?????) ????????? ??????????? ?????. ? ?????????? ???????????? ??????? ???????? ????????????????????? ????????? ????????? ? ?????????? ???????? ??????????? ???????.

???????????:

- ??????????, ???????????? ? ???????????????;

- ????????????? ??????? ????????????????? ??????;

- ??????? ???????? ?????????;

- ?????? ????;

- ?????????? ???????? ????????? ?????????;

- ?????????? ?????????? ?????????? ????????;

- ???????????????? ? ??????;

- ??????? ? ??????????? ???????;

- 2 USB ????? (??? ? ? ?) ??? ??????????? ? ??????????? ????????? ??????????, ????????? ? ?????????? ? ??????????.

??????????? ???????????????:

1. ?????????? ??????.

1.1. ??? ???????????? ??????:

- ????????????? ??????;

- ?????? ?? ???????????? ??????? ?????????.

1.2. ??? ???????: SMF 10/125 (ITU-T G.652).

1.3. ????? ?????: 1310/1550/1650 ± 10 ??.

1.4. ???????? ??????????: 0,5/1/2/5/10/20/50/100/200 (SMF)/300 (SMF)/400 (SMF), ??.

1.5. ???????????? ????????: 3 (SMF)/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000 (SMF)/20000 (SMF), ??.

1.6. ?????????? ???????: 0,05/0,1/0,2/0,5/1/2/4/8/16/32 ?.

1.7. ????? ????? ? ???????: ?? 50000.

1.8. ??????????? ????????? ????? ??????: 2 ? 10^(-5) ? (????? ??????) ?.

1.9. ??????????? ????????? ?????? (????????????): ± 0,05 ??/??.

1.10. ??????? ???? ?? ??????? (?? ?????????): 0,8 ? (???????????? ???????? 3 ??, ??????? ????????? ????????? 45 ??).

1.11. ?????????? ??????: FC (??????????).

1.12. ????????? ???????? ??????: ????????? ???????? ??????, ?????? ???????? ?????? ?? ??????? ?????? ???? ?? ???? ????? ??????.

1.13. ?????????? ??????: 1.

1.14. ????????? ??????: ??????????? ????????????? ?????? ? ????? 0.001 ?? ??????????? ????? ???????.

1.15. ???????????? ???????? (?/?=1): 40 ?? (1310 ??)/38 ?? (1550 ??)/30 ?? (1650 ??).

1.16. ??????? ???? ?? ???????: 7 ? (1310 ??)/8 ? (1550 ??)/12 ? (1650 ??) (???????????? ???????? 10 ??, ??????? ????????? ????????? -45±0,5 ??).

2.?????????????? ??? ???????.

2.1. ?????????? ??????????: 1 ?? (???????????).

2.2. ???????? ?????????: 0,025/0,05/0,1/0,25/0,5/1/2,5/5/10/20/40/80/240/320/640 (? ??????????? ?? ????? ?????), ??.

2.3. ???????? ?????????? ?????????? ???????????: 1,30000 ~ 1,79999 ? ????? 0,00001.

2.4. ????????? ??????????: ?????????? ????? ?????? ????? ??????? ?? ?????????????? ???????????? ? ???? ?????????????? ?????.

2.5. ????? ????? ? ??????????????: ?? 60000.

2.6 ????? ?????: ?? 0 ?? ????????? ??????????.

3. ???????????? ??? ???????.

3.1. ????????? ??????:

- ??????? ??????? ? ???? ???????????? ?????;

- ??????? ????????? ?????? ?? ??????? ???????;

- ??????? ????????? ?????? ????????? ?????????

- ??????? ????????? ?????? ?????? ?? ????????? ??????????????.

3.2. ??????? ?? ?????????: 0,2/0,5/1/2/5/7,5 ??/???.

3.3. ?????????? ??????????: 0,001 ?? (???????????).

3.4. ????????? ????????? ?????????: ??????? ????????? ???????????? ????????? ?? ????????? ??????????????, ???????

???????????? ????????? ?? ??????? ?????.

4. ??????????????? ???????????.

4.1. ??????????:

- 1 ? USB 1.1 (??? ?) (??? ??????? ??????, ???? ????????);

- 1 ? USB 1.1 (??? ?) (??? ????????????? ? ?? - ?????? ? ?????????? ?????? ???? ??? ?????????? ? ??).

4.2. ??????? ?????? (??????): SOR (Telcordia)/TRD/TRB/SET.

4.3. ??????? ?????? (??????): SOR (Telcordia)/SET/CSV/BMP/JPG/PNG.

5. ?????: 8,4" ??????? ??-????? ??????????? 640 ? 480.

6. ??????? ?? ???? ??????????? ????: 100 ~ 240 ?, 50/60 ??, 70 ????.

7. ???????:

- ?????? ??????? - ????? 6 ????? (????????? ?? 30 ??? ?????? 10 ???);

- ??????? - 2100 ??;

- ?????????? - NiMH;

-????? ??????? - ????? 5 ????? (??? ??????????? 23 °C ? ??????????? ????????);

- ?????????? 10,8 V.

8. ??????? ? ?????: 287 (?) ? 197 (?) ? 85 (?) ??.

9. ??????? ???????:

- ??????? ??????????? 0 ~ +45 °C;

- ????????? 0 ~ 85 % (??? ???????????);

- ??????????? ???????? -20 ~ +60 °C.

10. ?????????? ???????? ??????????? ???????.

10.1. ?????????? ????????: ?? -50 ?? -5 ???; ??????????? ?????????, 1310 ??, ?????????? ???????? ????????? 0 ??? (1 ???).

10.2. ???????? ?????????: ± 0,5 ??; ??????????? ?????????, 1310 ??, ?? ????? -10 ???, 23°C ± 2°C.

11. ???????? ????????????????? ????????? ?????????.

11.1. ??????? ?????????? ????????: -5 ??? ? ????? (23°C ± 2°C).

11.2. ????? ?????: ????? ???? ?????????????.

11.3. ???????????? ??????????? ?????????: ±0,1 ?? (±0,15 ?? ??? 1650 ??), 5 ?????, ?????????? ???????????.

11.4. ????????? ???????: ??????????? ????????? (CW), 270 ??.

????????????:

- ???????;

- ?????? ??? ?????????;

- ??????? ???????;

- ??????????? ?? ????????????;

- ???? ? ????????????.

??????

??? ??????? ?? ???? ??????.