

?

????????? ?????????????? ???????? (UPS 103006591-6591) Eaton 5130 1750



1750??,1600??,V=160-294?

????????: ??? ????????
????:

[???????? ?????? ?? ????? ??????](#)

?????????????: [EATON](#)

????????

???????? ??????????:

????????????? ??????????: 230 ?

????????? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ?? ????????? :160 - 294 ? (??? ?????????? PF = 0.7)

????????? ?????????:47-70 ??

????????? ??????????:

????????? Power Factor:0.9

????????????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?? ?????:184-265 ?

????????????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?? ??????:-10%, +6%

??? :90% ??? ?????? ?? ????

????? ??????:3:1

?????????????:

???? RS-232:????

???? USB:???? (HID)

«????? ??????????»:????

???? ??? ?????????????????? ?????: ??? (MS-c???)

???????? (?????):86.2x 441 x 509 ??

?????? 26,6

????? ?????????????????

???????? 13 ?????????? ?? ?????????? ?????? ??

????????? ??????-????????????? ??

????????????? ?????? ?????????????????? ?????? ?? ??????

????? ??????? ?? ?????? ?????????? 1- 4 ??.

ROO /RPO ??????? ??????? /?????????

????? ?? ?????? ? ?????? /

????? ?? ?????????? ??????????

? ?????????? ?? ?????? ?????????

????????? ????????????????

????????????? ??????????? 230 ? ??????????? ????

????????? ???????????

160-294 ? (??????? ? ?????? ?????? ?????? ????)

????????????????????? ????????????????)

???????? 50 /60 ??

????????? ????????

47 - 70 ?? ?? ???? ? ????????? 50 ??

56,5 - 70 ?? ?? ???? ? ????????? 60 ??

????????????? ?????????

????????????????? ????????????????

??? ?????? ?????????? ???

700 - 2000 ??: 10 A

3000 ??: 16 A

????????? ????????????????

????????????? ????????? 0,9

????????? ????????????

??? ?????? ?? ????

184 - 265 ? ?????????????? ????

????????? ?????????????? ???

?????? ?? ???????

-10% — +6% ?? ?????????

??? > 94%, ??????????? ??????

?????? ?? ??????????? ?????????????? ?????????????? ????

?????-?????? 3:1

????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????????????? ?????????

??????

??? ???????? ?? ???? ??????.